

Rohrleitungsdose RLD-B 4x1i-1/2i E800234

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	E800234
Betriebsdruck	Max. 15 bar bei 20°C
Anschlüsse	4x G1"i + 1x G 1/2"i
Werkstoff	Aluminium, schwarz harteloxiert
Abmessungen (B x T x H)	90 x 48 x 90 mm
Gewicht	0,595 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Rohrleitungsdose mit 5 zylindrischen Innengewinden:
4x 1"-Gewinde + 1x 1/2"-Gewinde
- TÜV-geprüft
- Universell einsetzbar zur Luftverteilung im Druckluftsystem:
systemkompatibel und schnell erweiterbar
- Mit dem Stecksystem 28mm perfekt kombinierbar

Rohrleitungsdose RLD-B 4x1i-1/2i E800234

Produkt Informationsblatt



Flexibel und systemkompatibel:

Passt perfekt ins Schneider Rohrleitungssystem als Lufteingangsdose bei einem hohen Luftbedarf. Der Wandabstand ist optimal auf 28mm-Rohrklemmen abgestimmt.

Äußerst robust:

Rohrleitungsdose aus harteloxiertem Aluminium vermeidet Korrosionen in den Gewinden.

Vermeidung von Druck- und Energieverlust:

Die Rohrleitungsdose ermöglicht durch ihre 4 zylindrischen 1 Zoll-Gewinde einen gleichbleibenden Rohrleitungsquerschnitt und somit **50% mehr Luftdurchsatz** als bei einer 1/2"-Rohrleitungsdose.



Leicht und schnell erweiterbar:

Durch Montage der Top-Dose können weitere Abgänge einfach ergänzt werden.

Direkte Druckluftabnahme im Kompressorraum möglich:

Für Wartungs- und Reinigungsarbeiten kann über eine Schnellkupplung eine direkte Luftentnahme erfolgen.

Kosten- und Zeiteinsparung:

Durch die Installation einer Umgehungsleitung mit der Rohrleitungsdose können sie bei einer Filter- oder Behälterreinigung (TÜV-Prüfung) mit konstanter Luftversorgung ohne Unterbrechung weiterarbeiten.

Sonstiges

Lieferumfang	Rohrleitungsdose
Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
Verschlussschrauben	VSS-MS-I-R1a: G205215 VSS-MS-I-G1/2a: G432011
BDA online:	http://www.schneider-druckluft.de/td/bda/pdf-bda/G890063.pdf

Rohrleitungsdose RLD-B 4x1i-1/2i E800234

Produkt Informationsblatt



Einsatzmöglichkeiten der Rohrleitungsdose Basis G1"

